



CRÉMONE à LARDER SECURY SF 2 3 POINTS AUTOMATIQUE



DESSCRIPTIF

Crémone SECURY automatique SF 2 pour menuiserie bois ou PVC.

Sans la condamner à clé, à la fermeture, la porte se verrouille seule grâce à l'enclenchement automatique des pênes haut et bas qui s'enclenchent. Ils deviennent des pênes dormants avec blocage anti-repoussement.

Ouverture par action de la poignée ou de la clé du cylindre. Pour motoriser la rétractation des pênes : Conduite et câble de raccordement (vis incluses) et kit de motorisation vendus séparément.

Pêne 1/2 tour et auxiliaires réversibles - Saillie : 20 mm.

Têtière bouts carrés : 2285 x 16 x 2,5 mm.

Axe : 35 mm - Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm.


Côte D : 1050 mm.

Coffre (hauteur x épaisseur) : 185 x 16 mm.

Din gauche et Din droite.

Conduite et câbles en zinc - Kit de motorisation de couleur noire - Crémone en acier traité FerGUard argent.

Kit de motorisation comprenant le câble et les raccord de connexion.



DETAILS

Conduite et câbles en zinc - Kit de motorisation de couleur noire - Crémone en acier traité FerGUard argent - Peut-être commandé par tout organe de commande doté d'un contact sec (NO) - Tension d'alimentation : 12 V CA - 24 V CC (stabilisé) - Alimentation max : 1 A. Indice de protection : IP 40. Poussée max : 70N - Effacement du pêne demi-tour par rotation de la clé du cylindre - Boîtier hermétique empêchant toute pénétration de corps étrangers.

[Télécharger la fiche produit](#)

[Télécharger le schéma détaillé](#)

Exemple de montage comprenant la crémone, le kit de motorisation et la conduite de câble

Code	Désignation	Modèle	Caractéristiques	
343948N	Crémone Secury Automatic	6-29037-31-0-1	Têtière bouts carrés : 2285 x 16 x 2,5 mm	Axe : 35 mm -
343948M	Kit de motorisation	K-18153-01-0-0	Tension d'alimentation : 12 V CA - 24 V CC (stabilisé) . Alimentation max : 1 A. Indice de protection : IP 40. Poussée max : 70N	

Le 21/09/2026

343948L	Conduite et câble de raccordement	6-29854-00-0-0		
---------	-----------------------------------	----------------	--	--