



KIT AUDIO UTOPIA MIKRA / POSE EN SAILLIE / CâBLAGE 2 FILS



DESCRIPTIF

Kit villa audio 2 fils pour une famille, avec commandes de gâche et de portail.

Alimentation : Transformateur 230V/12V-1,1A - Boîtier modulaire rail DIN 3 modules - Protection électronique par PTC.

DETAILS

Le kit comporte :

1 POSTE UTOPIA : Poste électronique pour installation 2 fils - Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies) - Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute, d'une sonnerie et d'un micro - Une touche d'ouverture de porte en ABS - Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple) - Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires - Deux mélodies au choix - Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure - Signalisation de la coupure par un témoin rouge - Dimensions (HxLxP) : 225 x 90 x 50mm.

LA PLAQUE D'APPEL MIKRA : Module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio - Aluminium IP 44 - Équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse - Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche - Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande - Commande d'ouverture de porte par tension de 12 V - 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac - Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.

309792AB - Notice Technique Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils 1122/31

Code	Modèle	Désignation
309792AB	1122/31	Kit audio Utopia Mikra / pose en saillie / câblage 2 fils